

Cisco SF300-08 8 porte

```
Sudo minicom -s  
exit
```

```
username: cisco  
passwd: cisco_123
```

```
#configure terminal  
(config)#interface vlan1  
(config-if)#ip address 192,168,1,254 255,255,255,0  
(config-if)#no shutdown  
(config-if)#exit
```

```
//entrare nel database e creare le vlan  
(config)#vlan database  
(config-vlan)#vlan 10  
(config-vlan)#vlan 20  
(config-vlan)#exit
```

```
//cambiare i nomi alle vlan  
(config)#interface vlan 10  
(config-if)#name rossa  
(config-if)#exit  
(config)#interface vlan 20  
(config-if)#name verde  
(config-if)#exit
```

```
//mettere le interfacce in modalità di accesso e assegnare la vlan  
(config)#interface fa1  
(config-if)#switchport mode access  
(config-if)#switchport access vlan 10  
(config-if)#exit
```

```
//mettere le interfacce in modalità di accesso e assegnare la vlan  
(config)#interface fa2  
(config-if)#switchport mode access  
(config-if)#switchport access vlan 10  
(config-if)#exit
```

```
//mettere le interfacce in modalità di accesso e assegnare la vlan  
(config)#interface fa3  
(config-if)#switchport mode access  
(config-if)#switchport access vlan 20  
(config-if)#exit
```

```
//mettere le interfacce in modalità di accesso e assegnare la vlan  
(config)#interface fa4  
(config-if)#switchport mode access  
(config-if)#switchport access vlan 20  
(config-if)#exit
```

```
(config)#exit
```

```
//mostrare le vlan  
#show vlan  
//mostra lo stato delle interfacce  
#show interfaces status
```